

CAST

Ръчни пожароизвестители

Нашите LPCB сертифицирани CAST универсални ръчни пожароизвестители не са обикновени устройства.

С вграден изолатор на контура за късо съединение, елемент за плавно действие, който се възстановява, имитиращ усещането за счупване на стъкло, фотолуминесцентен операционен прозорец и червен светодиоден „алармен пръстен“, който осветява повикващата точка при активиране, без съмнение един от най-здравите и надеждни продукти за известяване на пазара.

Натиснете навсякъде в целевата зона на повикване, за да сигнализирате за аларма и нейният червен LED „алармен пръстен“ ще светне, за да потвърди, че сигналът е регистриран.

Лесен за нулиране с помощта на предоставения комбиниран ключ за нулиране и отстраняване на задната кутия, SA470 включва вграден съединителен блок, който може да издържи до 2,5 мм² пожароустойчив кабел.



Ръчният пожароизвестител се доставя със задна кутия и адаптерна плоча за вграждане, което го прави идеален за използване в приложения за повърхностно или вградено монтиране.

За приложения, които са отворени за елементите, обхващат включва също ръчен пожароизвестител за повикване IP67 (код за поръчка SA47067).

Основни функции

- ▶ Стилно произведени от червен ABS поликарбонат и стъклени влакна
- ▶ LPCB сертифициран по EN54-11 & 17 и Kiwa Telefication сертифициран по EN54-13
- ▶ Включва вграден изолатор на контура за късо съединение
- ▶ Отразяващ жълт и черен физически алармен флаг се появява в долната част на работния прозорец, когато е активиран
- ▶ Включва патентован нулируем елемент с плавно действие, който имитира усещането за счупване на стъкло
- ▶ Меко адресирано чрез CAST противопожарен панел или CAST ръчен програматор - без неудобни превключватели или пластмасови лични карти, с които да се справите
- ▶ Опционално прозрачно шарнирно покритие предпазва от вандализъм и случайно активиране
- ▶ Уникален червен LED „алармен пръстен“ осветява лицето на точката за повикване при активиране, осигурявайки 170° видимост на алармено състояние
- ▶ Комбиниран инструмент за нулиране и отстраняване на кутията, доставен с всички устройства
- ▶ Цялата електроника е проектирана и произведена от C-TEC във Великобритания
- ▶ Фотолуминесцентният операционен прозорец остава видим до 5 минути при лоши условия на осветление
- ▶ Предлага се и IP67 версия, устойчива на атмосферни влияния
- ▶ Предлага се в различни цветове
- ▶ Налични са и опционални „Тапети за повикване“ - посетете c-tec.com за подробности

CAST Червен ръчен пожароизвестител, универсален монтаж





- ▶ Стилен, но здрав червен ръчен пожароизвестител
- ▶ LPCB сертифициран по EN54-11 & 17 и Kiwa Telefication сертифициран по EN54-13
- ▶ Може да се монтира на повърхността или в ниша
- ▶ Вграден изолатор на контура на късо съединение
- ▶ Регулируемият елемент имитира усещането за счупване на стъкло
- ▶ Доставка се с ключ за нулиране/изваждане на кутията
- ▶ Фотолуминесцентният работен прозорец остава видим до 5 минути
- ▶ 5mA типичен алармен ток (370µA типичен покой) @ 22-40V DC
- ▶ IP42 защита
- ▶ 87 W x 88 H x D 62 мм (включва задната кутия)





CA470 CAST Червен ръчен пожароизвестител, универсален монтаж

Предлага се и в различни цветове

 CA470Y жълт

 CA470B син

 CA470G зелен

 CA470W бял

CAST Червен ръчен пожароизвестител, клас на защита IP67



- ▶ Стилен червен ръчен пожароизвестител за повърхностен монтаж с клас на защита IP67
- ▶ Здрав висококачествен дизайн
- ▶ LPCB сертифициран по EN54-11 & 17 и Kiwa Telefication сертифициран по EN54-13
- ▶ Вграден изолатор на контура на късо съединение
- ▶ Регулируемият елемент с плавно действие имитира усещането за счупване на стъкло
- ▶ Доставка се с ключ за нулиране/премахване на задната кутия и етикет „Не се използва“
- ▶ Фотолуминесцентният работен прозорец остава видим до 5 минути
- ▶ 5mA типичен алармен ток (370µA типичен покой) @ 22-40V DC
- ▶ 87 W x 88 H x D 62 мм (включва задната кутия)



CA47067 CAST Ръчен пожароизвестител за повърхностен монтаж с клас на защита IP67

Защитен капак за ръчен пожароизвестител



- ▶ Лесен за поставяне защитен пластмасов капак, за да се предотврати случайното активиране на устройството за CAST
- ▶ Простата шарнирна слобка „повдигане за работа“ гарантира, че точката за повикване е лесна за достъп в аварийна ситуация
- ▶ Налични са и редица „ограничители“ (на снимката вдясно) за допълнителна защита срещу злоупотреба, вандализъм и случайни аларми



BF370SC CAST Защитен капак